

www.TecnolightSound.it



Luci, suoni ed effetti per lo spettacolo!

MX 605
MX 605



La centralina MX 605 è un mixer luci a 6 canali da 1,5 KW che può pilotare carichi resistivi ed induttivi. Il funzionamento avviene in 3 modi operativi: SEQUENZIALE, AUTOMATICO, DIMMER, combinabili tra loro.

Al momento dell'accensione la macchina partirà in modo sequenziale, dando la possibilità di selezionare la sequenza da eseguire mediante il tasto PROGRAM.

Il tasto MODE, verrà utilizzato per commutare le varie possibilità di utilizzo della macchina, consentendo alla prima pressione di passare nella modalità sequenziale/musicale, ovvero la macchina continuerà ad eseguire la sequenza prescelta, questa volta però in modo musicale, grazie ad un microfono interno.

Ad un'altra pressione del tasto mode, la macchina funzionerà in modo automatico, ovvero effettuerà le dieci sequenze programmate in modo successivo.

Premendo ancora il tasto mode, il funzionamento sarà automatico/musicale, ovvero le sequenze in successione tra loro avanzeranno secondo l'impulso musicale.

Alla pressione successiva, la macchina passerà in modo full, ovvero sarà possibile utilizzarla esclusivamente come un dimmer, dotato di slider, pulsanti flash su singolo canale e master.

Infine la centralina prevede la posizione di black-out, che disabilita tutte le uscite.

La macchina è dotata di due potenziometri sul pannello frontale: SPEED, AUDIO, che servono rispettivamente a regolare la velocità di scansione delle sequenze, e la sensibilità dinamica del microfono.

Il pannello posteriore presenta la presa di connessione per i carichi in uscita del tipo ILME 16p (vedi fig.sotto), ed il cavo di connessione alla rete dotato di presa CEE 32A.

TLS Tecno Light Sound

